

Leistungen an Hausanschlüssen und deren zugehörigen Wohneinheiten angelehnt an DIN 18015 – Baukostenzuschuss (BKZ)



SWR
ENERGIE
STROM

gültig ab 01.04.2013

| Für Leistungen in kW bis | Absicherung in der Hausanschluss-Sicherung | Wohneinheiten |
|--------------------------|---|---------------|
| 5 | 1 x 25 A | - |
| 15 | 3 x 25 A | - |
| 25 | 3 x 36 A | 1 bis 2 |
| 30 | 3 x 50 A | 3 bis 5 |
| 40 | 3 x 63 A | 6 bis 10 |
| 50 | 3 x 80 A | 11 bis 14 |
| 60 | 3 x 100 A | 15 bis 20 |
| 80 | 3 x 125 A | 21 bis 26 |
| 100 | 3 x 160 A | 27 bis 35 |
| 125 | 3 x 200 A | 36 bis 45 |
| 140 | 3 x 225 A | |
| 155 | 3 x 250 A | |

Der Baukostenzuschuss gemäß NAV vom 01.11.2006 § 11 Abs. 3 beträgt nach derzeitiger Berechnung 100,-- €/kW zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer.

Beispiel: Ein Hausanschluss soll von 3 x 36 A auf 3 x 63 A verstärkt werden.

Berechnung: Siehe Liste oben, 3 x 36 A = 25 kW und 3 x 63 A = 40 kW
Laut NAV § 11 Abs. 3 sind die ersten 30 kW BKZ-frei,
d. h. $(40 \text{ kW} - 30 \text{ kW}) \times 100,-- \text{ €/kW} = 1.000,-- \text{ €}$.

Demnach hat der Kunde einen BKZ von 1.000,-- € zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer für die Verstärkung von 3 x 36 A auf 3 x 63 A zu zahlen.